

E.ON Energidistribution AB:s Tillägsvillkor avseende produktionsabonnemang

Dessa villkor gäller för anslutning av produktionsanläggning till befintlig konsumtionsanläggning lågspänning (0,4 kV) över 63 A och är ett tillägg till de vid var tid gällande Allmänna Avtalsvillkoren (för närvarande Nät 2012 N (rev))

Definitioner

Anslutningspunkt: Den punkt på elnätet där en elektrisk anläggning är ansluten, vilken har valts av elnätsföretaget eller i övrigt har överenskommit mellan parterna.

Maximal inmatad produktion: Avser den effekt som passerar E.ONs elmätare och matas in till elnätet. Producenten ansvarar för att avtalad effekt inte överskrids. Om så sker ska denne omgående åtgärda anläggningen alternativt frånkoppla den i enlighet med allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 N (rev) punkt 3.1, 3.10 samt 6.2.

Säkerhet och krav

Producenten måste vara kund för både uttagsabonnemanget och tillhörande produktionsabonnemang.

Produktionsanläggningen (nedan anläggningen) ska uppfylla vid var tid gällande lagar, förordningar, föreskrifter och branschstandarder.

Anläggningen ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre elnät.

Anläggningen ska vara försedd med erforderlig utrustning för detektering och frånkoppling, i syfte att anläggning inte skadas vid från koppling eller momentan återinkoppling från elnätet. Vid nyanslutning och ändring av anläggningen ska föransökan göras till E.ON Energidistribution och installation ske av ett elinstallationsföretag.

Anläggningen får ej driftsättas innan mätaren bytts ut eller kontrollerats, samt eventuell nätförstärkning är genomförd. I gruppcentral och mätarskåp ska märkning finnas som utvisar att det finns produktion på produktionsanläggningen. Produktion ansluts genom fast installation.

Stickproppsanslutning är inte tillåten. Växelriktare ska vara fast ansluten på egen avsakrad gruppledning i gruppcentral eller i mätarskåp. Alla produkter ska vara CE-märkta och ha bruksanvisning på svenska.

E.ON Energidistribution har som anges i Allmänna Avtalsvillkor NÄT 2012 N (rev) punkt 3.10 och 3.14 rätt att besiktiga, prova och ställa krav på åtgärder avseende anläggningen.

Ansvarsgränser

Kunden ansvarar för att installation på dennes sida om anslutningspunkten utförs enligt gällande bestämmelser.

Avbrytande av överföring av el

E.ON Energidistribution har rätt att avbryta eller begränsa inmatningen av el för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall pågå längre än åtgärden kräver.

Producenten är skyldig att på E.ON Energidistribution begäran avbryta eller begränsa inmatningen av el av i första stycket angivna skäl. För producenten föreligger inte någon rätt till avbrottsersättning för inmatningen av el.

Åtkomst till huvudbrytare och frånskiljningsanordning för produktionsanläggningen

Brytare för produktionsanläggningen ska vara blockerbar (låsbara) och vara åtkomlig för E.ON Energidistributions personal.

Mätning

All produktion ska timmätas. E.ON Energidistribution ska i förekommande fall byta elmätaren för att uppfylla detta krav. Detta byte sker kostnadsfritt.

Nätnytta

Producenten har rätt till ersättning enligt ellagen från elnätsföretaget för den nytta som produktion gör i elnätsföretagets nät. För aktuell ersättningsnivå se prislista på eon.se.

Kontrolluppgift till Skatteverket avseende skattereduktion

Om kunden har anmält till elnätsföretaget att kunden producerar förnybar el och har en huvudsäkring om max 100 A ska elnätsföretaget lämna kontrolluppgift till Skatteverket om hur mycket el som matas in och tas ut i anslutningspunkten. Uppgifterna ligger till grund för Skatteverkets beräkning av skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

Fakturering

Ersättning för produktionen utbetalas varje kalendermånad om beloppet överskrider 200 kronor. Mindre belopp påföres nästkommande debiteringsperiod.

Momsplikt

Kunden har skyldighet att innan driftsättning av anläggningen informera nätägaren om kunden är momspliktig för produktionsersättningen. Om kunden säljer överskottsel medför den ersättning man får från elhandelsföretaget och elnätsföretaget att kunden ska betala moms, om ersättningen under ett beskattningsår överstiger 30 000 kronor exklusive moms. Om momsutbetalning skett på grund av att kunden lämnat felaktig information kan kunden bli återbetalningsskyldig. Om kunden är momsbefriad kan kunden bortse från ovanstående information. För eventuella frågor kring momsregistrering, kontakta Skatteverket.

Tvist, klagan och råd

Kunden kan vid behov, vända sig till Energimarknadsinspektionen (EI) ei.se eller Allmänna reklamationsnämnden.

Övrigt

I övrigt gäller vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor, för närvarande, NÄT 2012 N (rev) i tillämpliga delar.